

**CONTROLE SU ENERGÍA.
SU VIDA.**

GENERAC®

GENERADORES
COMERCIALES

22
KVA

27
KVA

CERO PROBLEMAS

GAS
con TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA

TRIFÁSICO

22
KVA

ESPECIFICACIONES

- 380/220 V - 50 Hz Trifásicos.
- Cabinados e insonorizados.
- Transferencia automática.
- Enfriamiento por líquido.
- Dual-Fuel: Aptos para Gas Natural o GLP.
- Diseño innovador y de fácil instalación.
- Apto para intemperie

INCLUYE

- Tablero de Transferencia Automática.
- Control Electrónico de Marcha.
- Conector de gas flexible.



PROTECTOR 22 KVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Cilindros	4
	Cilindrada (C.C.)	2400
	R.P.M.	1,500
	Potencia máxima (Kva)	22
	Tensión nominal (Volts)	380 / 220
	Corriente máxima (Amp.)	32
	Fases	3
	Frecuencia nominal CA (Hz)	50
	Factor de potencia	0,8
	Peso (kg)	410
	Consumo m ³ / H a 100% carga	9
	Largo / Ancho / Alto (cm)	158 / 98 / 77.6

**NAVAL
MOTOR®**
PEOPLE & TECHNOLOGY

www.navalmotor.com
Av. del Libertador 701, Vicente López (1638)
Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4796 1777 - info@navalmotor.com

MADE IN U.S.A.

¿OTRO APAGÓN?

¿CÓMO FUNCIONA?

Si se corta la electricidad, su generador Generac se enciende automáticamente y restaura la energía. Realmente es así de simple.

El generador se instala fuera de su casa o negocio, al igual que un artefacto de aire acondicionado central, mientras que el interruptor de transferencia automática se instala al lado del tablero eléctrico de su hogar.

